

Паспорт
Архитектурный светодиодный линейный светильник
ПИТ034.01.00.00.ПС

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

- 1.1. Фирма производитель – ООО «Профессиональные инновационные технологии».
Адрес: Россия, 141069, Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 27. Телефон: (495)-781-75-45

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 2.1. Светильник ПИТ.034.01..... – 1 шт.
2.2. Паспорт на партию светильников – 1 шт.
2.3. Упаковка – 1 шт.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 3.1. Светодиодный настенный светильник ПИТ-034.01, обозначение ПИТ034.01.00.00, соответствует комплекту конструкторской документации ПИТ034.01.00.00 и признан годным к эксплуатации.

Вариант исполнения: ПИТ.034.0

Обозначение: ПИТ034.01.00.00

Заводской номер: ПИТ.034.01.00

Дата продажи: _____

М.П.

Ответственный за приёмку: _____ Волченков А.В.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Технические характеристики:

- Номинальное входное напряжение питания переменного тока – 100-240 В. согласно источнику питания
- Мин. температура эксплуатации окружающей среды, Токр. - -40°С.
- Мах. температура эксплуатации окружающей среды, Токр. - +40°С.
- Источник света LED – светодиоды CREE XPG – 24...48 светодиодов.
- Цвет и цветовая температура - теплый белый около Ts – 2800-3200 К.
- Световой поток LED не ниже 100 Лм/Вт
- Угол рассеивания – 15°
- Защита от проникновения – IP66.
- Материал корпуса - алюминиевый сплав, порошковая покраска (цвет по желанию заказчика).

5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

Исполнение	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Макс. Потребляемая мощность Вт	Угол°
01	528	45	126	30	15
02	778	45	126	45	15
03	1028	45	126	60	15



Рис.1

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Светодиодный линейный светильник ПИТ-034.01 предназначен для общего и местного освещения помещений производственного назначения, подсобных помещений и т.п. при температуре окружающего воздуха в соответствии с техническими характеристиками при относительной влажности до 80%.

6.2. Включение/отключение светодиодного светильника осуществляется путем выдачи/снятия напряжения питания 220В.

6.3. Указания по технике безопасности:

Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается:

- *включать светодиодный светильник в разобранном виде;*
- *осуществлять монтаж и демонтаж светодиодного светильника при включённом электропитании;*
- *смотреть на светодиоды без защитных светопоглощающих очков.*

7. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

7.1. Гарантийные обязательства

7.1.1. Производитель гарантирует, что в поставляемых им технических средствах не проявятся дефекты изготовления из применённых материалов при соблюдении норм эксплуатации и обслуживания в течение установленного на данный момент гарантийного срока эксплуатации. Обязательство Производителя по этой гарантии состоит в бесплатном ремонте или замене любого дефектного электронного компонента, входящего в состав возвращённого изделия.

7.1.2. Продукция, вышедшая из строя по вине Производителя в течение гарантийного срока эксплуатации, будет отремонтирована бесплатно. В иных случаях клиенту будет выставлен счёт из расчёта текущих ставок оплаты труда и стоимости расходных материалов.

7.2. Право ограничения ответственности

7.2.1. Производитель не несёт никакой ответственности за ущерб, причинённый имуществу клиента вследствие отказа изделия в ходе его эксплуатации на протяжении всего срока службы изделия.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации

7.3.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.

7.4. Ограничение гарантийных обязательств

7.4.1. Выше объявленные гарантийные обязательства не распространяются:

- на изделия, которые ремонтировались или в которые были внесены изменения персоналом, не представляющим Производителя.
- на изделия, вышедшие из строя из-за превышения значения напряжения питания, неправильной эксплуатации, хранения, установки или несчастного случая.

7.5. Порядок возврата изделий для проведения ремонта

7.5.1. Последовательность действий при возврате изделий Производителю:

- обратиться к Производителю за разрешением на возврат изделия;
- приложить к возвращаемому изделию акт установления неисправности по форме, принятой у клиента, с указанием перечня обстоятельств и признаков неисправности;
- все расходы по доставке изделия в адрес Производителя возлагаются на клиента.